Прибор измеритель уровня спутникового сигнала GTP-SF Диапазон 950-2150МГц

DreamTech Satfinder GTP-SF – относится к самым простым стрелочным измерительным приборам, используется для настройки спутниковых антенн.
Satfinder GTP-SF по сравнению с более простой моделью Satfinder оснащен двумя сигнальными светодиодами рабочих режимов - выбранной поляризации и тона 22 KHz. Наличие подсветки экрана и звуковой индикатор, значительно облегчают работу в темное время суток. Прибор прост в использовании, надежен, небольшого размера, позволяет настроить антенну с высокой точностью, не требует специализированных знаний.

Характеристики Satfinder GTP-SF:
Рабочий диапазон частот 950-2150 МГц
Напряжение питания 13-18 V
Измерения уровня сигнала:
аналоговый дисплей (стрелка), звуковой индикатор,
Сигнальные светодиоды – есть:
выбранной поляризации и тона 22 KHz
Регулятор чувствительности – есть
Подсветка экрана - есть

Алгоритм настройки антенны с Satfinder GTP-SF:
1. Выставить на ресивере частоту искомого спутника.
2. Подключить прибор в разрыв кабеля между ресивером и настраиваемым конвертером, длина кабеля от конвертера до прибора от 1 до 2 м. Питание к прибору поступает от ресивера (при включении ресивера) и он включается автоматически.
3. Ориентировать антенну в сторону расположения искомого спутника (например, в Москве для "НТВ+" на юг на 2 часа). Медленно поворачивать антенну (вправо/влево) и менять угол наклона (вверх/вниз) до появления звукового сигнала и отклонения стрелки на табло.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com

4. Убедится в правильности найденного спутника, так как **Satfinder GTP-SF** не распознает, с какого именно спутника поступает сигнал. Для этого следует подойти к ресиверу, после обнаружения сигнала, и проверить на нем шкалу выставленного спутника. Если на ресивере индикатор сигнала меняется, то "пойман" нужный спутник.
5. Настроить антенну. Установите стрелку на шкале приблизительно по средине, регулируя ручку настройки чувствительности. Медленно вращайте антенну вокруг вертикальной оси вправо/влево (изменяя азимут) и изменяйте угол наклона вверх/вниз. Добейтесь максимального отклонения стрелки прибора. Звуковой сигнал при улучшении качества приема сигнала нарастает. Если стрелка прибора отклонится за значение "10", отрегулируйте ручку уровня сигнала, уменьшив показания прибора до деления "5". Снова медленно перемещайте антенну (вправо/влево и вверх/вниз), добейтесь максимального отклонения стрелки, настройка закончена.
6. Закрепить антенну, отсоединить от **Satfinder GTP-SF** кабель, идущий от ресивера и подключить его (кабель) к конвертеру.
7. Просканировать на ресивере каналы, идущие с настроенного спутника. При настройке "Триколор" или "НТВ+" точность составляет более 99%, но для таких спутников, как Turksat или HotBird, могут быть ошибки и настройку антенны придется повторить.
Если у Вас несколько антенн или на одной антенне установлено несколько конверторов на мультифидах, то необходимо произвести настройку на сигналы спутника для каждого конвертора.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com