



СТ-41А

Описание:

Паяльная ванна СТ-41А применяется для лужения выводов

малоразмерных электронных компонентов, в том числе

демонтированных микросхем для повторного их использования.

Ее особенностью является встроенная система термостабилизации.

Технические характеристики

- Диаметр ванны: \varnothing 100 мм.
- Глубина: 25 мм.
- Максимальный вес припоя 2,3 кг.
- Максимальная температура нагрева: 430 \square С
- Потребляемая мощность: 400 Вт.
- Время разогрева: 5-15 минут.

Описание процесса работы с паяльной ванной:

1. Поместите в ванну некоторое количество припоя. Нельзя включать пустую ванну.

2. Установите регулятор температуры на желаемое значение.

Рекомендуемая температура 250 градусов.

3. Включите питание. При этом загорится световой индикатор, оповещающий о нагреве ванны. По истечении нескольких минут лампа-индикатор нагрева погаснет, т. е. ванна достигнет

требуемой температуры и перейдет в режим температурной стабилизации.