

3-486



Стартовые провода (провода для «прикуривания») предназначены для запуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей от аккумулятора другого автомобиля.

Цифры в названии соответствуют максимальному пусковому току для данной модели. Провода с максимальным пусковым током 150А предназначены для запуска двигателей мотоциклов и автомобилей категории «В». Провода с максимальным пусковым током 250А предназначены для запуска двигателей автомобилей категории «С» и «Д».

С проводами разобрались. Перейдем теперь к процессу. Посмотрите, как у нас делают. Берут провода, подключают к одному аккумулятору, а потом ко второму и побежали заводить.

Не пытайтесь заводить автомобиль от проводов, если аккумулятор полностью разрядился, т.е. лампочки салона и приборной панели не зажигаются. Возможно в аккумуляторе короткое замыкание. (Можно попытаться зарядить его дома, зарядным устройством или обратиться к специалисту.)

Заведите автомобиль от которого собираетесь прикуривать. Возьмите провод с красными наконечниками и присоедините его к плюсовым клеммам аккумуляторов.

Возьмите черный провод и подключите его к минусу батареи заведенного автомобиля. Вторую клемму подключите к корпусу двигателя, как можно ближе к стартеру. (В момент этого подключения образуется искра, и если его производить на клемму аккумулятора, то искра может воспламенить водород, выделяющийся из батареи).

Подождите 3-5 минут, чтобы севшая батарея немного подзарядилась, и только после этого пытайтесь запустить двигатель.

При запуске, и сразу после него, не нажимайте на педаль газа. Это может вывести из строя электронные узлы обоих автомобилей. (Этот пункт очень важен для владельцев автомобилей с электронным зажиганием, а так же инжекторных автомобилей. Поскольку во время «прикуривания» бортовые электрические цепи обоих автомобилей объединены, то получается, что в одной электрической цепи работает 2 регулятора напряжения. При «перегазовках» напряжение в бортовой сети выходит из под контроля регуляторов и может подниматься до 25-30В).

Сразу после запуска двигателя отключите провода в обратной последовательности.

