Зарядное устройство Vanson V-6833

Описание:

Зарядное устройство V-6833 рассчитано для зарядки одновременно 2 или 4 аккумуляторов (Ni-Cd/Ni-MH) размера AA/AAA. Индикатор всегда сигнализирует вам о том, началась зарядка или нет. Зарядное устройство V-6833 является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда. ЗУ предназначено для одновременного заряда 2 или 4 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера AA (R6) либо AAA (R03) любых фирм-производителей. Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт 50 Герц. Заряд аккумуляторов размера AA производится током 145-160mA. Заряд аккумуляторов размера AAA производится током 55-65mA. ЗУ оснащено системой автоотключения (таймер), предохраняющей аккумуляторы от перезаряда. Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mAh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

Размер	Емкость	Время заряда
AA	600-800 mAh	5-7 часов
AA	1000-1300 mAh	8-11 часов
AA	1400-1600 mAh	12-14 часов
AA	1800-2100 mAh	15-17 часов
AA	2200-2500 mAh	17-20 часов
AAA	180-300 mAh	3-6 часов
AAA	500-600mAh	10-12 часов
AAA	700-900mAh	14-18 часов

Характеристики:

- Питание: 220-240 В 50 Гц;
- тип аккумуляторов: Ni-Cd, Ni-MH;
- формат аккумуляторов: AA (R6), AAA (R3);
- Корпус из пластика
- Входное напряжение: 100-240 В.
- Автоматический выбор тока для заряда в зависимости от типа аккумулятора.
- Индикатор заряда.

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *(495) 963-6120*
факс: *(495) 963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: *(495) 788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru