Электромагнит MK-P30/22 12В 0,5А 30x22мм

Артикул Q-13819

Описание

Электомагнит MK-P30/22 - электрический подъемный магнит диаметром 30 мм, толщиной 22 мм, входное напряжение 12В, потребляемая мощность 6 Вт, сцепление 10 кг. Это мощный и компактный электрический подъемный магнит имеет гладкую и плоскую поверхность, низкое потребление тока и надежный в использовании, простое управление, экономия усилий, безопасный и надежный и может управляться дистанционно.

Характеристики

Марка: MK-P30/22
Диаметр: 30мм
Толщина: 22мм
Крепление: резьба M4
Подключение: гибкие выводы
Напряжение: 12В
Ток потребления: 0,5А
Потребляемая мощность: 6 Вт
Сцепление: 10кг
Вес: 100гр

Применение

Электромагниты получили настолько широкое распространение, что трудно назвать область техники, где бы они не применялись в том или ином виде. Электромагниты являются неотъемлемой частью электрических машин, многих устройств промышленной автоматики, аппаратуры регулирования и защиты разнообразных электротехнических установок. Развивающейся областью применения электромагнитов является медицинская аппаратура.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com