

# -3015

## ATH-3015

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК  
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ



Программируемый источник постоянного напряжения предназначен для проведения измерений с динамично меняющимися режимами питающего напряжения, в том числе, в составе управляемого с персонального компьютера измерительного комплекса

### Технические характеристики

- выходное напряжение 0...30 В
- выходной ток 0...3 А
- три выхода
- прибор способен одновременно выдавать независимые положительное и отрицательное напряжения и +5 В по фиксированному выходу
- параметры выходного напряжения и тока могут быть заданы в ручном режиме с помощью регуляторов на передней панели, либо с персонального компьютера через интерфейсы RS-232 и GPIB
- функциональные возможности прибора обеспечивают защиту от перегрузки и перегрева и сохранение в памяти до восьми установок выходного напряжения
- ЖКИ с подсветкой и крупной индикацией
- масса 2,5 кг
- габаритные размеры 235x296x85 мм